

SmartRem iGuardは、ネジ止め不要センサを使用したセキュリティ。  
賃貸アパートでも簡単取付で月払いの費用無し。

一人暮らしの女性の安心に、独居老人の見守りに

# SmartRem iGuard



SmartRem iGuardは、電池が不要な無線センサーEnOceanを使用したセキュリティ。  
ストーカーが心配な女性のセキュリティや独居老人の見守りの為に作られました。  
ネジ止め、釘打ちが不要なので賃貸アパートでも取り付け可能です。  
しかも、毎月の使用料はありません。引っ越し時の取外し、取り付けも簡単です。

# SmartRem iGuardにできること、 侵入者を検知する。


- 不在時の侵入者を検知しブザーで威嚇。指定アドレスにメール通知します。

## 非常事態を通報する。

- トラブル時は、気づかれないように緊急通報ボタン。登録したアドレスにメール通知します。
- 体調不良時には緊急通報ボタン、ご家族やケアサポート会社にメールで連絡。

## 見守る。

- センサーでトイレ、寝室等のドア開閉とお年寄りの活動をモニタリング。
- Webカメラの画像を確認できます。



# SmartRem iGuardなら

- ランニングコストは、ゼロ。システム使用料は不要です。(インターネット接続費用、スマートフォンのパケット代は別途必要です)
- 電池レスセンサなら配線不要、電池交換不要でメンテナンス不要。
- センサは両面テープで貼り付け。賃貸アパートにも取り付け可能。
- OEM供給可能(賃貸管理会社、ヘルスケア会社様への先方先ブランドでの供給できます)
- 通知専用のメールアドレスが付いています。(通常のメールアドレスにも通知可能)
- 携帯電話データ通信サービスを利用すれば、固定インターネット回線が無くても利用可能。



EnOcean電池レス マグネットセンサ



EnOcean電池レス 押しボタン



EnOcean電池レス 温度センサ



SmartRem iGuard + MVMO接続ルータ MR-GM3  
(携帯電話サービスを利用した接続)

## 仕様一覧

| 分類              | 項目       | 内容  | 回路              | 備考                              |
|-----------------|----------|---|-----------------|---------------------------------|
| SmartRem iGuard | 無線センサ    | EnOcean無線センサ(マグネットセンサ、人感センサ、緊急通報ボタン、温度センサ)登録                        |                 | 最大15センサ(無線14、温度センサ1)            |
|                 | 接点出力     | 無電圧 / DC12V出力(サイレン、居るふり照明)  | 1回路             | 接点容量 1A DC24V / 0.5A AC125V MAX |
|                 | 有線センサ    | 市販の有線センサ接続(NO, NC, Pulse)   | 1回路             | DC12V 500mA MAXのセンサ用電源供給可能      |
|                 | 本体仕様     | 150(W)×100(D)×32(H)mm 210g DC12V                                    | ACアダプタ(DC12V)付属 |                                 |
|                 | 有線LANポート | 10Mbps 1ポート (RJ-45)   |                 |                                 |
|                 | 機能       | HTTPサーバー、DHCPクライアント、SMTPクライアント、NTP(SNTP)クライアント、ICMP、ダイナミックDNSアップデート |                 |                                 |
|                 | 設定       | IPアドレスなどネットワーク情報、操作機器名称、メール通知先アドレス(2箇所)、Webカメラ登録(1台)、               |                 |                                 |
| 無線センサ           | ドア/窓センサ  | 太陽光パネル付き電池レスマグネットセンサー   |                 | セキュリティ/見守りパッケージに1個付属            |
|                 | 緊急通報ボタン  | 押す力で発電し発信する電池レス緊急通報ボタン  |                 | 見守りパッケージに1個付属                   |
|                 | 人感センサー   | -20℃~60℃の温度センサと一体型、Android用ACアダプタ使用                                 |                 |                                 |
|                 | 温度センサー   | 太陽光パネル付き電池レス温度センサー  |                 | 0℃~40℃                          |
| Webカメラ          |          | Panasonic BL-Cシリーズ、BB-HCMシリーズ、VLシリーズ、BB-SWシリーズを1台まで登録可能             |                 |                                 |

## SmartRem iGuard接続

| 分類      | 項目     | 内容  | 備考 |
|---------|--------|---|----|
| パソコン    | 対応OS   | Windows 7, Windows8, Windows8.1, Windows10(日本語版) SmartRemの設定にはWindowsPCが必要です。<br>Max OS X(日本語版) |    |
|         | 対応ブラウザ | Chrome(40以降), Internet Explorer(10以降), Safari(5.1.7以降), FireFox(35以降)                           |    |
| スマートフォン | 対応OS   | Android(4.4以降), iOS(7以降)  |    |
|         | 対応ブラウザ | Android(標準ブラウザ), iOS(標準ブラウザ)  |    |

## SmartRem iGuardをお使いいただく環境について

| 分類       | 項目          | 内容                           | 備考  |
|----------|-------------|------------------------------|---|
| ネットワーク環境 | インターネット     | ADSL, FTTH(光接続)              | グローバルIPアドレスの割当が受けられるISP(インターネットサービス)契約    |
|          |             | MVMO(携帯電話接続サービス)             | インターネットLTE SIM(128kbps使い放題プラン推奨:月額1,080円) |
| ルーター     | ADSL, FTTH用 | ポートフォワーディング(IPマスカレード)設定が可能な物 | NTT光サービス系のルーターは対応                         |
|          | MVMO接続      | マイクロリサーチ MR-GM3              | 携帯電話接続サービス用ルーターは、通信断後の自動再接続が組み込まれている物を推奨  |

## SmartRem iGuardの詳しい情報は、

Web : [www.smartrem.jp](http://www.smartrem.jp)

## SmartRem iGuardに関するお問い合わせは、

Email : [info@smartrem.jp](mailto:info@smartrem.jp)

## 有限会社インフォソケット

〒185-0035 東京都国分寺市西町4-26-16

Phone : 042-505-8058

E-mail : [info@infosocket.co.jp](mailto:info@infosocket.co.jp)

URL : <http://www.infosocket.co.jp>